




Superior HomeSiren G3 Jeweller

Sirena inalámbrica con protección antisabotaje avanzada y conector LED



Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y mantener los productos Superior.



Un dispositivo, múltiples propósitos

- Una alarma sonora para disuadir a los intrusos y atraer la atención
- Indicación del estado de seguridad para informar a los usuarios de que el sistema está armado/desarmado
- Indicación LED y sonora de los retardos al entrar/salir
- Función de Campanilla para alertar a los usuarios de la activación de detectores de apertura cuando el sistema está desarmado
- Indicación LED posterior a la alarma para informar a los usuarios y a las patrullas que pasan cerca de cualquier alarma en el sistema



Tecnología de comunicación Superior Jeweller

- Hasta 3.500 m (11.450 ft) de comunicación por radio², sin obstáculos
- Cifrado de datos mejorado
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje para informar a los usuarios y a una empresa de monitorización cuando se activa el interruptor antisabotaje
- Tornillo de fijación para fijar la sirena al SmartBracket
- Detección de inhibición
- Salto de frecuencia para evitar interferencias de radio
- Detección de pérdida de conexión



Alertas ajustables

- Volumen de alarma ajustable¹: de 85 dB a 105 dB
- Duración de alarma ajustable: de 3 seg a 3 min
- Modo Grupo: la sirena solo reacciona ante eventos y cambios de modo de seguridad en su grupo asignado
- Posibilidad de conectar un indicador LED externo adicional que seguirá la indicación del LED integrado




Supervisión del sistema

- Notificaciones de batería baja y visualización del estado en apps Ajax
- Autodiagnóstico automático del dispositivo con generación de informe de estado
- Notificaciones en caso de fallos de funcionamiento



Instalación y configuración sencillas

- Adición al sistema mediante un código QR
- Panel de montaje SmartBracket para instalación sin desmontar la carcasa
- Control y configuración remotos en apps Ajax móviles y de escritorio
- Kit de instalación con todos los elementos de fijación necesarios
- Hasta 4 años³ de funcionamiento con baterías preinstaladas mejoradas

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 NFA2P (3 shields) INCERT</p> <p>Compatibilidad con hubs y repetidores</p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p>ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=HS.G3.J</p>	<p>Comunicación con un hub o un repetidor</p> <p>Tecnología de comunicación Superior Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 865.0–868.0 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 869.4–869.65 MHz</p> <p>El dispositivo admite todas las bandas mencionadas</p> <p>Alcance de comunicación² hasta 3.500 m hasta 11.450 ft Sin obstáculos</p>	<p>Alertas</p> <p>Alarmas Sonora</p> <p>Retardo al entrar/salir Sonora</p> <p>Modo de seguridad Sonora, LED</p> <p>Estado de seguridad LED</p> <p>Función de Campanilla Sonora</p> <p>Indicación posterior a la alarma LED</p>	<p>Características</p> <p>Volumen de alarma de 85 dB a 105 dB a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p>Duración de la alarma de 3 seg a 3 min</p> <p>Frecuencia de sonido de la sirena 1.400–1.600 Hz</p>
<p>Alimentación</p> <p>Baterías 2 × CR123A (preinstaladas)</p> <p>Duración de la batería hasta 4 años³</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 75 × 76 × 27 mm 2.95" × 2.99" × 1.06"</p> <p>Peso del dispositivo negro 92 g 3.25 oz</p> <p>Peso del dispositivo blanco 94 g 3.32 oz</p> <p>Clasificación de protección IP30, IK07</p>	<p>Kit completo</p> <p>Superior HomeSiren G3 Jeweller 2 × batería CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ Se ha medido a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena.

² El alcance de la comunicación depende del modelo de hub.

³ Duración de la batería en modo de espera. Hasta 2.5 años con una alarma de 90 segundos al día.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-g3-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems