

## Case C (260)

Carcasa para un módulo Ajax y una batería de 7 Ah



3  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017


INCERT

### Conexión segura y rápida

Instale el LineSupply (45 W) Fibra o el LineSupply (75 W) Fibra con baterías de 7 A·h utilizando la carcasa Case. Pase los cables y fije el dispositivo de la forma más sencilla. Fijación rápida y fiable mediante bisagras duraderas y tornillos de fijación.



Esta es una carcasa con ranuras para el LineSupply (45 W) Fibra, el LineSupply (75 W) Fibra y baterías de 7 A·h. Existen carcasas de tamaño alternativo para diferentes combinaciones de dispositivos.



### Instalación y mantenimiento fáciles

- Interruptor antisabotaje preinstalado para detectar la apertura de la tapa y notificar sobre cualquier intento de arrancar la carcasa de la superficie
- Orificios de montaje situados en diferentes ángulos y nivel de burbuja preinstalado para colocar la carcasa horizontalmente
- Zonas perforadas y sujetadores para facilitar el enrutamiento y la organización de los cables
- Uso múltiple, incluso después de desmontar el dispositivo y cambiar su configuración
- Todos los soportes están incluidos: un PRO no deberá llevar un soporte adicional a las instalaciones

Cumplimiento de normas	Compatibilidad	Instalación	Especificaciones técnicas	Kit completo
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT	<b>Dispositivos compatibles</b> LineSupply (45 W) Fibra LineSupply (75 W) Fibra Baterías de 7 A·h (no incluidas en el kit)	<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -10 °C a +40 °C  <b>Humedad de operación</b> hasta 75%	<b>Color</b> blanco, negro  <b>Dimensiones</b> 260 × 210 × 93 mm  <b>Peso</b> 716 g	Case C (260) Kit de instalación Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[ajax.systems/support/devices/case-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/case-fibra/)

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport\_Bot

 ajax.systems